I·O DATA

DVR-UEH12W

はじめにお読みください

151913-02

●本紙をお読みになったあと、別紙「セットアップガイド」をご覧ください。
●「IEEE 1394」は「FireWire」もしくは「i.LINK」と呼ばれることがありますが、全て同じものを指します。本紙では「IEEE 1394」と記載しています。

商標について

安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告及び注意表示

表示	内容	表示	内容
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

この記号は注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

<例>「発火注意」を表す絵表示

この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

<例>「分解禁止」を表す絵表示

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

<例>「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠警告

厳守

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。

電源プラグを抜く

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。
電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

分解禁止

本製品を修理・改造・分解しないでください。
火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。
修理は弊社修理センターにご依頼ください。
分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

発火注意

本製品を取り付ける場合は、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。
●接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。
●接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。

厳守

本製品の取り付け/取り外しの際は、必ず本書で取り付け/取り外し方法をご確認ください。
間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因になります。

禁止

本体を濡らさないでください。
火災・感電の原因になります。
お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

禁止

内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。内部をのぞきこまないでください。

厳守 感電注意 発火注意

ACアダプタの取り扱いは以下のことにご注意ください。
火災・感電の原因になります。
●ACアダプタを使用する際は、必ず添付のACアダプタもしくは指定のACアダプタを使用してください。
●ACアダプタの上にものをのせたり、かぶせたりしないでください。
●ACアダプタを保温・保湿性の高いもの(じゅうたん・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど)の上ではご使用にならないでください。
●ACアダプタはAC100V以外の電圧で使用しないでください。本製品に添付のACアダプタは、AC100V専用です。指定以外の電源電圧で使用しないでください。

⚠注意

注意

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。
故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

禁止

本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。
故障の原因になることがあります。
《使用時/保管時の制限》
●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温度差の激しい場所 ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど) ●強い磁力電波の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など) ●水気の多い場所(台所、浴室など) ●傾いた場所 ●腐食性ガス雰囲気中(Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_Xなど) ●静電気の影響の強い場所
《使用時のみの制限》
●保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)
●製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所

禁止

本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。
●落としたり、衝撃を加えない
●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
●重いものを上にのせない
●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない

禁止

アクセスランプ点灯/点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

禁止

本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。

厳守

本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因になります。

厳守

メディアの取り扱いについては以下をお守りください。
●メディアを直接持つときは光沢のある場所に触らないようにしてください。両端をはさむようにして持つか、中央の穴と端をはさんでください。

●正しい再生をするためと、振動や回転音が大きくなるなどのトラブルを防ぐため、メディアに紙やシールなどを貼らないでください。
●ひびの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類や接着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。

●メディアに異物(CD-Rメディアの仕切りなど)が付いていないことを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。異物が付いたまま挿入すると、故障の原因になります。

禁止

レンズには触れないでください。
音とびやデータの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。

使用上のご注意

使用する際の注意

■ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らないで、コネクタを持って抜いてください。
■パソコンに本製品をつなぐには以下の2通りありますが、**両方を同時につなげないでください。**
故障の原因になります。
・添付のUSBケーブルでつなぐ方法(ドライブ背面のUSBコネクタ)
・添付のIEEE 1394ケーブルでつなぐ方法(ドライブ背面のIEEE 1394コネクタ)
■電源連動機能により、ドライブの電源スイッチをAUTOにした時点ではドライブの電源ランプは点灯しません。
起動済みのパソコンに接続すると電源ランプが点灯します。
電源連動機能を切るには、スイッチをONまたはOFFにします。
■本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り出し数分おいてから書き込みを行ってください。
■本製品に添付のソフトウェアはCPRMに対応しておりません。

著作権について

■この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

本製品添付のライティングソフトウェアについて

■本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティングソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねます。
ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
■書き込みに失敗したメディアの保証は致しておりません。
■DVD+RW/-RW、DVD-RAM、CD-RWメディアの消去(初期化)は書き込みを行ったライティングソフトウェアを使用してください。

地域コード(リージョンコード)について

■本製品は、日本の地域コードである2に設定されています。
ソフトウェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社では保証いたしかねます。

DVDビデオを見る場合は、本製品をUSB 2.0またはIEEE 1394でつないでください

■USB 1.1環境でDVDビデオを再生した場合、コマ落ちが発生し、正常に再生できません。

各部の名称

●アクセスランプの点灯/点滅中は、電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。
●本製品を持ち上げる際には、専用スタンド部分のみつかまないようご注意ください。スタンドが外れ、ドライブ本体が落下する危険があります。
●専用スタンドは必ず取り付けてください。外した状態でイジェクトボタンを押すと、パネルが設置面に接触して破損の原因になります。
●イジェクトボタン・挿入ボタンを押した際は、すぐ指を離してください。パネルやトレイに指を挟む危険があります。

ドライブ背面

USBコネクタ(TypeB)
添付のUSBケーブルを接続します。

電源スイッチ
ON ⬅ AUTO ➡OFF
電源を上のように切り替えます。

POWER
ON AUTO OFF

IEEE 1394コネクタ
添付のIEEE 1394ケーブルを接続します。(左:4ピン、右:6ピン)

電源コネクタ
添付のACアダプタを接続します。

動作環境の確認

項目			
対応機種※1	USB 2.0※2 (USB1.1※3)ポート又はIEEE1394ポートを搭載した以下の機種(弊社製USBインターフェイス又はIEEE1394インターフェイスを装備したパソコンを含む) ●DOS/Vマシン		
対応OS(日本語版)	Windows XP※4、Windows 2000 Professional、Windows Me		
搭載CPU	■データ保存時…PentiumⅢ 450MHz以上 ■ビデオ編集・DVD鑑賞時…PentiumⅢ 800MHz以上 (リアルタイムレコーディングを行う場合は1.7GHz以上)		
メモリ	256Mバイト 以上(512Mバイト 以上推奨)		
ハードディスク	空き容量 10Gバイト 以上(20Gバイト 以上推奨)		
ディスプレイ	1024×768ピクセル以上の解像度		
対応メディア※5	■DVD …DVD+R、DVD+RW、DVD-R※6、DVD-RW、DVD-RAM※7、DVD-ROM ■CD……CD-R、CD-RW、CD-ROM		
推奨メディア※8	1層DVD+R	8倍速メディア(12倍速書き込み※9)	太陽誘電、リコー
		8倍速メディア	太陽誘電、TDK、日立マクセル、三菱化学、リコー
		4倍速以下のメディア	太陽誘電、TDK、日立マクセル、三菱化学
	2層DVD+R	2.4倍速メディア	三菱化学
	DVD+RW	4倍速メディア	TDK、三菱化学、リコー
		2.4倍速メディア	TDK、日立マクセル、三菱化学、リコー
	DVD-R	8倍速メディア	太陽誘電、TDK、日立マクセル、三菱化学
		4倍速以下のメディア	太陽誘電、TDK、日立マクセル、ビクター、三菱化学
	DVD-RW	4倍速メディア	ビクター、三菱化学
		2倍速以下のメディア	TDK、日立マクセル、ビクター、三菱化学
	DVD-RAM	5倍速メディア	日立マクセル
		3倍速以下のメディア	Panasonic、日立マクセル
	CD-R	太陽誘電、TDK、日立マクセル、三菱化学	
	CD-RW	三菱化学、リコー	

注意 DVD+R/+RW/-R/-RWメディアで作成したDVD-ROM・DVD-Videoは、既存のDVD-ROMドライブ、DVDプレーヤー、対応のゲーム機で再生可能ですが、一部再生できない機種があります。

※1 より詳しい対応機種情報を対応製品検索エンジン「PIO」にてご案内しております。**http://www.iodata.jp/pio/**

※2 ●USB 2.0環境は、パソコン本体にUSB 2.0インターフェイス機能が必要です。本製品のUSB 2.0での動作は、弊社製USB 2.0インターフェイスにおいて確認を行っております。動作確認情報は、各インターフェイス製品メーカーにお問い合わせください。
●PCカードタイプのUSB 2.0インターフェイスに接続した場合など、環境によってはドライブの最大性能を発揮できない場合があります。
●弊社製USB 2.0インターフェイスをお使いの場合には最新のサポートソフトを弊社ホームページよりダウンロードしてお使いください。
※3 ●USB 1.1ポートに装備した場合は、USB 1.1機器として動作します。
●USB 1.1環境でDVDビデオを再生する場合、十分な転送速度が得られないためコマ落ちまたは音飛びが発生します。(頻度はビデオタイトルによって異なります。)
※4 「B's CLiP」をご利用になる場合は、Service Pack1がインストールされている環境が必要です。
※5 ●書き込みを行う際は、書き込み速度に対応したメディアが必要です。
●書き込みは12cmメディアのみ対応しております。
※6 3.95GバイトのDVD-RDVD-R for Authoringメディアは読み込みのみ対応しております。
※7 カートリッジから取り出し不可能なメディア(TYPE I)は使用できません。
また、2.6Gバイト/面のメディアは読み込みのみ対応しております。
※8 ●推奨以外のメディアを使用した場合は、メディアの品質により正常に書き込みできないことがあります。
●最新の情報は弊社ホームページにてご確認ください。
※9 弊社では記載の8倍速対応メディアにて12倍速の書き込みを確認しております。ただし、環境やメディア品質のばらつきによっては、12倍速書き込みができない場合があります。

コラム ●本製品のUSB 1.1での読み込み/書き込み速度について

USB 1.1の環境では仕様により、ドライブの最大性能は発揮できません。
本書に表記している書き込み/読み込み速度は、本製品のドライブが持つ最大性能です。USB 1.1環境でDVDビデオを再生する場合、十分な転送速度が得られないためコマ落ちまたは音飛びが発生します。(頻度はビデオタイトルによって異なります。)

●USB 2.0の環境が無い場合

別売の弊社製USB 2.0インターフェイス製品を使用すると、USB 2.0動作が可能となり、より快適に書き込み/読み込み、DVDビデオの再生ができます。また、別売の弊社製i・CONNECTオプションを使用しても、より快適に書き込み/読み込み、DVDビデオの再生ができます。最新情報は、弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/)でご確認ください。

仕 様

項目	内容
ドライブ名	「GSA-4120B」(OEM供給元:株式会社日立製作所)
インターフェイス仕様	USB 2.0(USB 1.1)/IEEEE1394
設 置 条 件	設置方向:水平、垂直
ディスクローディング方式	トレイタイプオートローディング
データバッファサイズ	2M バイト
書き込みエラー回避機能	搭載
最大書き込み/読み込み速度	●書き込み: ≪1層DVD+R≫12倍速　≪2層DVD+R≫2.4倍速 ≪DVD+RW≫4倍速　≪DVD-R≫8倍速 ≪DVD-RW≫4倍速　≪DVD-RAM≫5倍速 ≪CD-R≫40倍速　≪CD-RW≫24倍速 ■USB1.1接続時 ≪DVD+R/+RW/-R/-RW/RAM≫0.9倍速 ≪CD-R/RW》8倍速 ●読み込み: ≪1層DVD+R≫10倍速　≪2層DVD+R≫8倍速 ≪DVD+RW≫8倍速　≪DVD-R≫10倍速 ≪DVD-RW≫8倍速　≪DVD-RAM≫5倍速 ≪DVD-ROM≫(1層)16倍速、(2層)8倍速 ≪CD-R/RW/ROM≫40倍速 ■USB1.1接続時 ≪DVD+R/+RW/-R/-RW/RAM/-ROM≫0.9倍速 ≪CD-R/RW/ROM≫8倍速
平均アクセスタイム	≪DVD-ROM≫145ms　≪DVD-RAM≫165ms ≪CD-ROM≫125ms
適合フォーマット	≪DVD≫ DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD+R(1層/2層)、DVD+RW ≪CD≫ CD-ROM(Mode1、Mode2)、CD-ROM XA Mode2(form1、form2)、CD-DA、CD-Extra、CD-I、CD-TEXT、PhotoCD、Video CD
書き込み方法	≪1層/2層DVD+R≫ Sequential Recording ≪DVD+RW≫Random Write ≪DVD-R/-RW≫ Disc at Once、Incremental Recording、Restricted Overwrite※1 ≪DVD-RAM≫ Random Write ≪CD-R/RW≫ Disc at Once、Track at Once、Session at Once、Packet writing ※1DVD-RWのみ
電源仕様	AC 100V±10%　50/60Hz
消費電力	15W
定格電流	5V:1.5A　12V:1.0A
動作温度	+5℃~+35℃(パソコンの動作する温度範囲であること)
動作湿度	20%~80%(結露しないこと)
外形寸法	162(W)×268(D)×50(H)mm(突起部分を除く)
質量	約1.6kg (ACアダプタを除く)

お問い合わせ先

●「B's Recorder GOLD BASIC」、「B's CLiP」、「DVD-RAMドライバー」のお問い合わせ

B's CLiP

- お問い合わせ先　株式会社ビー・エイチ・エー　サポートセンター
- 電　話　06-4861-8234
- 受付時間　月~金曜日/10:00~17:00
  土曜日/10:00~12:00、13:00~17:00
  (毎月最終土曜日、夏期・年末年始・特定休業日・祝祭日を除く)
- F A X　06-6378-3336
- インターネット　http://www.bha.co.jp/

(株)ビー・エイチ・エー ユーザー登録

オンライン登録: **http://www.bha.co.jp/entry/**

㈱ビー・エイチ・エー製「B's Recorder GOLD BASIC」「B's CLiP5」のサポート、バージョンアップサービスは弊社では行っておりません。
バージョンアップをご希望される場合はユーザー登録を行った後、㈱ビー・エイチ・エーにご確認ください。

●「Ulead VideoStudio 7 SE」、「DVD MovieWriter 3 SE (with VR) for I-O DATA」、「Ulead DVD Player」、「PhotoImpact 8 SE」、「COOL3D 3.0 SE」のお問い合わせ

VideoStudio® 7 SE　DVDムービーライター3 DVD MovieWriter® 3 SE (With VR) for I-O DATA　Ulead® DVD Player

PhotoImpact® 8 SE

- お問い合わせ先　ユーリードシステムズ株式会社
- 電　話　03-5491-5662
- 受付時間　10:00~12:00、13:00~17:00 (土日祝祭日除く)
- インターネット　http://www.ulead.co.jp/
- E-mail　上記インターネットのサポートページよりお問い合せください。

ユーリードシステムズ(株)ユーザー登録

「Ulead製品ユーザー登録カード」に必要な事項をご記入の上、ユーリードシステムズ㈱までご返送ください。

●ユーリード社製バンドル版ソフトウェア製品のユーザーサポート(テクニカルサポート、アップグレードサポート等)をお受けになる際には、ユーザー登録が必要となります。(ユーザー登録をされていない場合、サポートをお断りする場合もございます。ご了承ください。)

●「Ulead製品ユーザー登録カード」のお客様控えの部分は大切に保管してください。

●「Adobe Photoshop Album 2.0 Mini」のお問い合わせ

- お問い合わせ先　アドビシステムズ株式会社　カスタマーインフォメーションセンター
- 電　話　03-5350-0407
- 受付時間　9:30~17:30/月~金曜日(土曜・日曜・祝日・特定休業日を除く)
- インターネット　http://www.adobe.co.jp/support/products/photoshopalbum.html

●本ソフトウェアは体験版です。
●カスタマーインフォメーションセンターでは、製品概要や機能説明のご案内を行っております。製品の使用方法やサポートについては、インターネット内のデータベース(無償)をご利用ください。

●本製品(DVD±R/RW/RAMドライブ)、「見張っトレイ」のお問い合わせ

【お問い合わせ】本製品に関するお問い合わせはサポートセンターで受け付けています。

❶ まず「本書」「セットアップガイド」「オンラインマニュアル」で、設定などをご確認ください。

❷ 弊社ホームページをご確認ください。

サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsその他」をご覧ください。
過去にサポートセンターに寄せられた事例などを紹介しています。こちらも参考にしてください。

製品Q&A、Newsなど　**http://www.iodata.jp/support/**

添付のサポートソフトをバージョンアップすることで解決できる場合があります。
下記の弊社サポート・ライブラリから最新のサポートソフトをダウンロードしてお試しください。

最新サポートソフト　**http://www.iodata.jp/lib/**

❸ それでも解決できない場合は下記にお問い合わせください。

住所:　〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　サポートセンター
電話:　本社…**076-260-3688**　東京…**03-3254-1095**
※受付時間　9:30~19:00　月~金曜日(祝祭日を除く)
FAX:　本社…**076-260-3360**　東京…**03-3254-9055**
インターネット:　http://www.iodata.jp/support/

お知らせいただく事項

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。

1. ご使用の弊社製品名
2. ご使用のパソコン本体の型番
3. ご使用のOSとサポートソフトのバージョン
4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態(画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

修理について

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。)

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください

製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています。)、送付日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可)
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

■下の内容を書いたもの
■返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]　■日中に連絡可能な電話番号
■使用環境(機器構成、OSなど)　■故障状況(どうなったか)

●修理品を梱包してください

■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください

■修理は、下の送付先までお送りください。
※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

【送付先】〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　修理センター　宛

修理品の返送

■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

ユーザー登録

弊社からお客様へ連絡を差し上げる際の資料となります。ぜひご登録をお願いします。

登録方法/インターネット　**http://www.iodata.jp/regist/**

本社サポートセンター: 〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ: http://www.iodata.jp/support/
2004.7.16 発行